Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 01:11

Link do produktu: https://sklep-elektron.com/czujnik-ruchu-pir-800w-360st-230v-ff-dr-06w-bialy-p-1853.html





Czujnik ruchu PIR 800W 360st. 230V F&F DR-06W Biały


Cena	**82,04 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**DR-06W**
Kod producenta	**DR-06W**
Kod EAN	**5908312592334**

Opis produktu

Czujnik ruchu DR-06W przeznaczony jest do automatycznego, czasowego załączania światła w przypadku wykrycia obiektu. Czujnik wykrywa źródło promieniowania podczerwonego. Analizuje takie parametry jak wielkość obiektu, ilość emitowanego ciepła oraz szybkość przemieszczania się pomiędzy kolejnymi sektorami detekcji. Wykrycie ruchu w polu detekcji automatycznie załącza oświetlenie.







Ciągły ruch w polu detekcji powoduje stałe załączenie oświetlenia. W momencie ustania ruchu, jego brak w polu detekcji wyzwala czas podtrzymania oświetlenia. Ponowny ruch przerwie czas podtrzymania, załączając stałe oświetlenie. Kolejny jego zanik, wyzwala czas podtrzymania od początku. Charakterystyka pracy DR-06 pozwala wykorzystywać go jako czujnik obecności.

Czujnik ruchu DR-06W wyposażony jest w automat zmierzchowy, uniemożliwiający załączenie sterowanego oświetlenia w ciągu dnia. Detekcja ruchu oraz możliwość załączania oświetlenia aktywowane są dopiero po zmierzchu. Czas aktywacji czujnika regulowany jest za pomocą potencjometra. Dodatkowo czujnik pozwala na koretkę obszaru pola detekcji w zakresie promienia 1-5m (dla wysokości 2,5-3,5m) oraz czasu załączenia odbiornika (3s do 12 min).

Czujnik można stosować zarówno wewnątrz pomieszczeń jak i na zewnątrz. Przy zastosowaniach zewnętrznych, czujnik powinien być zamontowany w miejscu nie narażonym na bezpośrednie opady deszczy lub śniegu oraz możliwość zabryzgania wodą czy inną cieczą obudowy czujnika jak i jego punktów połączeń elektrycznych.

Parametry techniczne

zasilanie	230V AC
prąd obciążenia	<4A
moc podłączona	
lampy żarowe	800W
lampy świetlówkowe	400W
próg aktywacji zmierzchowej	10÷2000Lx
detekcja ruchu	0,6÷1,5m/s
czas wyłączenia	3s÷12min. (±**3**min.)
pole detekcji pionowej	360°
maks. promień detekcji (dla h= 2,3÷3,5m, T<24°C)	r=5m
wysokość montażu czujnika	h=2,5÷3,5m
pobór mocy	

stan czuwania	0,10W
stan załączenia	0,45W
przyłącze	zaciski 1,0mm²
temperatura pracy	-10÷40°C
wymiary	Ø=115mm, h=47mm
montaż	dwa wkręty do podłoża
stopień ochrony	IP40

Schemat łączeniowy

