Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 01:09

Link do produktu: https://sklep-elektron.com/przekaznik-impulsowy-bistabilny-16a-230v-ff-bis-411-p-1832.html



Przekaźnik impulsowy (bistabilny) 16A 230V F&F BIS-411

Cena	**62,10 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**BIS-411 230V**
Kod producenta	**BIS-411 230V**
Kod EAN	**5908312594017**

Opis produktu

Elektroniczny **przekaźnik bistabilny (impulsowy) BIS-411 230V** pozwala na sterowanie rozległą siecią oświetlenia lub innych odbiorników za pomocą kilku równoległe połączonych przycisków sterujących. Załączenie następuje po przyciśnięciu dowolnego z przycisków. Kolejne przyciśnięcię dowolnego przcisku spowoduje rozłączenie układu. Przekaźnik przeznaczony jest do montażu na szynie TH35mm

Przekaźnik nie posiada "pamięci styku". W przypadku zaniku napięcia zasilania styk wraca do pozycji wyłączonej. Po powrocie zasilania układ jest wyłączony i wymaga ponownego ręcznego włączenie.

Przekaźnik bistabilny BIS-411 230V może współpracować z wyłącznikami podświetlanymi.


Parametry techniczne

zasilanie	100÷265V AC
styk / prąd obciążenia AC-1	separowany 1×NO/NC / <16A
maks. prąd przycisków sterujących	Σ5mA
opóźnienie zadziałania	0,1÷0,2s
sygnalizacja zasilania	LED zielona
sygnalizacja zadziałania	LED czerwona
pobór mocy	
stan czuwania	0,15W
stan załączenia	0,6W
temperatura pracy	-25÷50°C
przyłącze	zaciski śrubowe 2,5mm²
moment dokręcający	0,4Nm
wymiary	1 moduł (18mm)
montaż	na szynie TH-35 mm
stopień ochrony	IP20


Schemat łączeniowy

Schemat podłączenia

impuls sterujący: N



impuls sterujący: L



ZASILANIE
1-3 zasilanie przekaźnika: 100-265V AC
WEJŚCIA STERUJĄCE
6 wejście sterujące
STYK
11 wejście zasilania styku COM
10 wyjście: styk rozwierny (bierny)
12 wyjście: styk zwierny (czynny)

Przykład podłączenia z impulsem sterującym N

