

Link do produktu: <https://sklep-elektron.com/przekaznik-impulsowy-bistabilny-16a-24v-ff-bis-411i-p-1834.html>

Przełącznik impulsowy (bistabilny) 16A 24V F&F BIS-411i

Cena	75,90 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	BIS-411i 24V
Kod producenta	BIS-411i 24V
Kod EAN	5908312598695

Opis produktu

Elektroniczny **przełącznik bistabilny (impulsowy) BIS-411i 24V** pozwala na sterowanie rozległą siecią oświetlenia lub innych odbiorników za pomocą kilku równoległe połączonych przycisków sterujących. Załączenie następuje po przyciśnięciu dowolnego z przycisków. Kolejne przyciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje rozłączenie układu. Przełącznik przeznaczony jest do montażu na szynie TH35.

Przełącznik nie posiada "pamięci styku". W przypadku zaniku napięcia zasilania styk wraca do pozycji wyłączonej. Po powrocie zasilania układ jest wyłączony i wymaga ponownego ręcznego włączenia.


Przełącznik w **wersji BIS-411i 24V** wyposażony jest w styk przystosowany **do współpracy z odbiornikami o dużym prądzie startowym**, takimi jak: świetlówki LED, transformatory elektroniczne, lampy wyładowcze itp.

Przełącznik bistabilny BIS-411i 24V **nie może** współpracować z wyłącznikami podświetlanymi.

Parametry techniczne

zasilanie	9÷30V AC/DC
styk / prąd obciążenia	separowany 1×NO /
AC-1	<16A (160A/20ms)
maks. prąd przycisków sterujących	Σ5mA
opóźnienie zadziałania	0,1÷0,2s
sygnalizacja zasilania	LED zielona
sygnalizacja zadziałania	LED czerwona
pobór mocy	
stan czuwania	0,15W
stan załączenia	0,6W
temperatura pracy	-25÷50°C
przyłącze	zaciski śrubowe 2,5mm ²
moment dokręcający	0,4Nm
wymiary	1 moduł (18mm)
montaż	na szynie TH-35 mm
stopień ochrony	IP20

Schemat łączeniowy



11 — 12

ZASILANIE

1-3 zasilanie przekaźnika: 9-30V AC/DC

WEJŚCIA STERUJĄCE

6 wejście sterujące

STYK

11 wejście zasilania styku COM

10 wyjście: styk rozwierny (bierny)

12 wyjście: styk zwierny (czynny)

