Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 01:09

Link do produktu: https://sklep-elektron.com/sterownik-rolet-dwuprzyciskowy-230v-ff-str-421-p-1898.html



Sterownik rolet dwuprzyciskowy 230V F&F STR-421

Cena	**120,95 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**STR-421**
Kod producenta	**STR-421**
Kod EAN	**5908312591443**

Opis produktu


Dwuprzyciskowy sterownik rolet STR-421 230V przeznaczony do sterowania rolet (góra-dół) lub innych obiektów, jak bramy, napędzanych silnikiem elektrycznym za pomocą wyłączników dzwonkowych (chwilowych). Pozwala na sterowanie silnikami o jednofazowym zasilaniu prądem zmiennym.

Sterownik pozwala na samodzielne sterowanie jednej rolety lub na łączenie w grupy pozwalające na centralne sterowanie wieloma roletami. Zasilanie sygnalizowane jest przez zieloną diodę LED - U. Silnik załączany jest przez podanie sygnału N lub L na jedno z wejść sterujących. Czas załączenia, pozwalający na pełne podniesienie lub opuszczenie rolety, jest zaprogramowany przez użytkownika. Sterownik pozwala także na zatrzymanie uruchomionej rolety na wybranym przez użytkownika poziomie. Praca silnika oraz kierunek ruchu sygnalizowane jest przez odpowiednią czerwoną diodę LED z oznaczeniami kierunku - ↑ lub ↓.

Parametry techniczne

zasilanie	230V AC
prąd obciążenia AC-3	<2A
prąd impulsu sterującego dla L/N	<1mA
czas załączenia - programowalny	0sek÷10min
sygnalizacja zasilania / programowania	LED zielona
sygnalizacja zadziałania	2×LED czerwona
pobór mocy	1W
temperatura pracy	-25÷50°C
przyłącze	zaciski śrubowe 2,5mm²
wymiary	1 moduł (18mm)
montaż	na szynie 35mm

Schemat łączenia



Opis wyprowadzeń:

1 - 3	*zasilanie 230V (L - N)*
4	*sterowanie centralne - kierunek „GÓRA” ↑↑*
6	*sterowanie centralne - kierunek „DÓŁ” ↓↓*
7	*sterowanie lokalne - kierunek „GÓRA” ↑*
9	*sterowanie lokalne - kierunek „DÓŁ” ↓*
10	*zasilanie silnika - wyjście kieruneku „GÓRA” ↑*
11	*zasilanie silnika 230V (L)*

Wejścia sterujące mogą być zasilane z przewodu fazowego (L) lub z przewodu neutralnego (N). Dokonać wyboru jednej opcji sterowania dla wszystkich wejść.

