

Link do produktu: <https://sklep-elektron.com/przekaznik-impulsowy-bistabilny-10a-230v-ff-bis-402-p-1829.html>



Przekaznik impulsowy (bistabilny) 10A 230V F&F BIS-402

Cena	67,85 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	BIS-402
Kod producenta	BIS-402
Kod EAN	5908312594062

Opis produktu

Elektroniczny przekaznik bistabilny (impulsowy) BIS-402 pozwala na sterowanie rozległą siecią oświetlenia lub innych odbiorników za pomocą kilku równoległe połączonych przycisków sterujących. Załączenie następuje po przyciśnięciu dowolnego z przycisków. Kolejne przyciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje rozłączenie układu.

Przekaznik nie posiada "pamięci styku". W przypadku zaniku napięcia zasilania styk wraca do pozycji wyłączonej. Po powrocie zasilania układ jest wyłączony i wymaga ponownego ręcznego włączenia.

Przekaznik bistabilny BIS-402 **nie może** współpracować z wyłącznikami podświetlanymi.

Parametry techniczne

zasilanie	230V AC
styk / prąd obciążenia (AC-1)	1×NO/NC / <10A
impuls sterujący	160÷265V AC <20mA
opóźnienie zadziałania	0,1÷0,2s
pobór mocy	0,4W
temperatura pracy	-25÷50°C
przyłącze	zaciski śrubowe 2,5 mm ²
moment dokręcający	0,4Nm
wymiary	Ø54, (□ 48×43mm), h=20mm
montaż	w puszcze podtynkowej Ø60
stopień ochrony	IP20

Schemat łązeniowy

