

Link do produktu: <https://sklep-elektron.com/przekaznik-impulsowy-bistabilny-2z-8a-230v-ff-bis-416-p-1838.html>



Przekaznik impulsowy (bistabilny) 2Z 8A 230V F&F BIS-416

Cena	105,80 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	BIS-416
Kod producenta	BIS-416
Kod EAN	5908312598275

Opis produktu

Elektroniczny przekaznik bistabilny (impulsowy) BIS-416 pozwala na sterowanie rozległą siecią oświetlenia lub innych odbiorników za pomocą kilku równolegle połączonych przycisków sterujących. Załączenie następuje po przyciśnięciu dowolnego z przycisków. Kolejne przyciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje rozłączenie układu.

Przekaznik BIS-416 posiada **dwa niezależnie sterowane kanały**, których sterowanie odbywa się za pomocą dwóch oddzielnych wejść sygnałowych. Na wejściu S11 impuls steruje wyjściem R1, analogicznie na wejściu S2 impuls steruje wyjściem R2.

Przekaznik nie posiada "pamięci styku". W przypadku zaniku napięcia zasilania styk wraca do pozycji wyłączonej. Po powrocie zasilania układ jest wyłączony i wymaga ponownego ręcznego włączenia.

Przekaznik bistabilny BIS-416 może współpracować z wyłącznikami podświetlanymi.

Parametry techniczne

zasilanie	100÷265V AC
styk / prąd obciążenia (AC-1)	2× (1×NO) / 2×[<8A]
prąd impulsu sterującego	<5mA
opóźnienie zadziałania	0,1÷0,2s
sygnalizacja zasilania	LED zielona
pobór mocy	
stan czuwania	0,15W
stan załączenia	0,6W
temperatura pracy	-25÷50°C
przyłącze	zaciski śrubowe 2,5mm ²
moment dokręcający	0,4Nm
wymiary	Ø54 (□48×43mm), h=20mm
montaż	w puszcze podtynkowej Ø60
stopień ochrony	IP20

Schemat łączeniowy

